

<b>ViGUARD DOOR MET</b>			
<p>Беспроводной комбинированный магнито-контактный детектор. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Выносной металлический, защищенный магнитный контакт. Идеальное решение для ворот, гаражей, калиток.</p>			
<b>Технические характеристики</b>			
Частота радиосигнала	433 МГц	Потребление	до 12 мА
Дальность радиосигнала	до 200 м	Срок работы батареи	до 1 года
Элемент питания (CR123A)	3 В	Рабочая температура	-10 - 50 °С
Тревожный вход	НО / НЗ	Типы тревог	геркон/тампер
<b>Примечания:</b>			
Передатчик закреплять на неподвижной части.		Не устанавливать рядом с электропроводкой	
<b>Регистрация детектора:</b>		<b>Замена батареи:</b>	
Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Сделайте сработку детектора путем отделения магнита от сенсора.		Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность.	
<b>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте <a href="http://www.viguard.pro">www.viguard.pro</a></b>			